

VZ-20/28

BỘ ĐÀM CẦM TAY UHF/VHF

VZ-20/28 là dòng bộ đàm có mức chi phí hợp lý dành cho cả người sử dụng lần đầu tiên và người dùng có nhiều kinh nghiệm. Bộ đàm cầm tay được trang bị những tính năng cần thiết nhằm đảm bảo thông tin liên lạc đáng tin cậy với mức chi phí hợp lý.

Kiểu dáng nhỏ gọn và chắc chắn

Kích thước nhỏ gọn của bộ đàm VZ-20/28 cho phép người sử dụng dễ dàng tích hợp bộ đàm vào các hoạt động vận hành doanh nghiệp hiện có.

Đơn giản và đáng tin cậy

Dòng bộ đàm VZ-20/28 có thiết kế dễ sử dụng giúp người dùng luôn giữ liên lạc với đồng nghiệp của mình.

Không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi

Tính năng Quét và Quét Ưu tiên cho phép bạn lập trình và thiết lập cấu hình bộ đàm cho phép bạn lựa chọn kênh chính xác để liên lạc nhanh chóng.

Tính năng thông báo kênh

Để tính năng chuyển đổi kênh, bộ đàm sẽ thông báo tên kênh hiện tại. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các kênh mà không cần nhìn vào bộ đàm, nhờ đó nâng cao hiệu suất làm việc.

Âm thanh to và rõ

Loa ngoài công suất 1W đảm bảo người dùng có thể nghe rõ những đàm thoại quan trọng kể cả trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Đễ dàng lập trình kênh

Model VZ-28 có thể lưu trữ lên đến 128 kênh thông qua phần mềm lập trình hoặc bảng điều khiển phía trước, mang lại sự thuận tiện cho người dùng, không phải thường xuyên lập trình bộ đàm

Giải pháp pin Li-ion

Với dung lượng của pin Li-ion, thời gian đàm thoại lên đến 11 giờ cho phép người dùng và đồng nghiệp của mình có thể giữ liên lạc trong suốt ca làm việc mà không lo bộ đàm sẽ hết pin.

Đầu nối phụ kiện 2 đầu

Đầu nối phụ kiện 2 đầu bên thân máy cho phép bộ đàm kết nối với các phụ kiện âm thanh tiêu chuẩn, nhờ đó giảm tổng chi phí sở hữu sản phẩm.



VZ-20

VZ-28

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

- ▼ Hiển thị Trạng thái Pin
- ▼ Chế độ Tiết kiệm Pin
- ▼ Chế độ Talkaround
- ▼ Mã hóa/Giải mã CTCSS/DCS
- ▼ Tính năng Thông báo kênh
- ▼ VOX gắn trong (Kích hoạt truyền phát bằng giọng nói)
- ▼ Đầu nối phụ kiện 2 đầu
- ▼ Khóa kênh bận (BCLO)
- ▼ Reverse Burst
- ▼ PTT ID
- ▼ Khóa bàn phím (chỉ có ở model VZ-28)

PHỤ KIỆN

- ▼ Ăng ten 403-470MHz cho dòng VZ
- ▼ Ăng ten 136-174MHz cho dòng VZ
- ▼ Ăng ten 350-390MHz cho dòng VZ
- ▼ Pin Li-Ion FNB-ZI82LI 1800 mAh với kẹp thắt lưng cố định
- ▼ Kẹp thắt lưng cho dòng VZ
- ▼ Bộ sạc để bàn CV17

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ ĐÀM VZ-20/28

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

	VHF	UHF
Dải tần số	136-174 MHz	403-470 MHz 350-390 MHz
Số lượng kênh	16/128 kênh	
Điện áp nguồn	7.4 V	
Độ giãn cách kênh	25/12.5 kHz	
Thời lượng pin (chu kỳ hoạt động 5-5-90 ở chế độ tiết kiệm pin) Pin Li-ion 1800mAh	13 giờ (VZ-20)/11 giờ (VZ-28)	
Tiêu chuẩn IP chống thấm nhập bụi và nước	IP54	
Dải nhiệt độ vận hành	từ -25°C đến +60°C	
Kích thước (Cao x Rộng x Dày)	109 x 60 x 37mm (bộ đàm kèm pin 1800 mAh)	
Trọng lượng (ước tính)	270g (Bộ đàm kèm pin FNB-ZI82Li)	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY THU

Độ nhạy	Analog 12 dB SINAD: 0.20uV	
Độ chọn lọc kênh lân cận	65/60 dB	
Điều chế giao thoa	60/55 dB	
Loại trừ tín hiệu và hình ảnh giả	70 dB	
Công suất âm thanh	1W @ 16 Ohms (INT)	
Nhiều và tạp âm	40 dB	
Bức xạ tín hiệu giả được truyền dẫn	-57dBm đối với <1 GHz -47dBm đối với > 1 GHz	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT

Công suất nguồn	5/1 Watt	4/1 Watt
Giới hạn điều biến	±2.5kHz	
Bức xạ tín hiệu giả được truyền dẫn	-36dBm đối với <1GHz -30dBm đối với >1GHz	
Nhiều và tạp âm FM	45/40 dB	
Độ méo âm tần	<3%	
Độ ổn định tần số	±1.5ppm	

Mag One

www.motorolasolutions.com/MagOne

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2017 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 12-2017